


FICHA TECNICA

(026.D30)

<u>TIPOLOGIA:</u>	Magneto alternador a volante con CDI análogo o digital con bobina.
<u>ROTOR:</u>	
Diametro rotor:	138,6mm
Conicidad buje:	1 : 7,5
Tipo Iman:	Cerámico
Momento de inercia:	335 kgcm2 (aprox.)
Sentido de giro:	 Antihorario
<u>ESTATOR:</u>	
Diametro base estator:	110mm
Nº de polos:	8
Funciones:	Alimentación luces y otros.
Potencia luces:	110W
Nº de chispas por vuelta:	1
Tipo Pickup:	Digital hall
Posición Pickup:	Interna (Axial System)
Nº de Pickup:	2 con angulo a 26º
KV a 11.000 RPM:	> 25
Tipo de avance: CDI:	Digital Programable
<u>VOLANTE:</u>	
Regimen de utilización:	300 - 13.000 RPM
RPM max. puntual:	14.000 RPM
Peso:	3,45Kg (aprox.)

DIAGNOSIS

- VERIFICACION DEL ESTATOR A TEMPERATURA AMBIENTE (NO CALIENTE).
- DESCONECTAR LOS CABLES DEL CDI ó CONVESOR.

